

CEAG Ex-Sich.schalt. Nota. 80A Zone 1,6pol,1S+1Ö,4xM50+1xM25



Sonepar Artikelnummer	120437697
EAN	4250217437502
Hersteller Artikelnummer	GHG2640021R0002
Hersteller Typ	GHG2640021R0002
Hersteller Name	CEAG
Gewicht (Kg)	9,74
Zolltarif Nr.	85365080

Ex-Sicherheitsschalter 80 A, Notaus für Zone 1/21, GHG 264, 6-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 5 x M50 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom I _u	80 A	Polzahl	6	Gerätebauart	Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements	rot	Ausführung des Betätigungselements	Drehknopf	Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Ja	Ausführung als Sicherheitsschalter	Ja	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Ja
Ausführung als Wendesalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung U _e bei AC	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	110 .. 690 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	80 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	32 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw}	3 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	32 kW	Schaltleistung bei 400 V	32 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _q	35 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	1	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein	Motorantrieb integriert	Nein
Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein	Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Nein	Geeignet für Zwischenbau	Nein
Verriegelbar	Ja	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Schutzart (IP), frontseitig	IP66
Schutzart (NEMA)	sonstige	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	9.740 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite