

Fassung Schraub, MF-Zeitfunktion, für Relais 34.51 oder 34.81, 12 bis 24VAC/DC



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120478729     |
| EAN                      | 8012823354484 |
| Hersteller Artikelnummer | 93.68.0.024   |
| Hersteller Typ           | 93.68.0.024   |
| Hersteller Name          | FINDER        |
| Gewicht (Kg)             | 0,032         |
| Zolltarif Nr.            | 85369010      |

MasterTIMER Relaisfassung mit Schraubanschlüssen, Farbe grau, für Relais 34.51 oder 34.81, mit Halte- und Demontagehebel, integrierte Anzeige- und EMV- Entstörbeschaltung der Spule, 'sichere Trennung' nach VDE 0106, Teil 101 Betriebsnennspannungen 12 - 24 V AC/DC  
Timerfunktionen: AI= Ansprechverzögerung, DI=Einschaltwischer, SW= Blinker, GI= fester Puls nach Verzögerungszeit, BE=Rückfallverzögerung über Startkontakt, CE=Ansprech-/Rückfallverzögerung, DE= Einschaltwischer über Startkontakt, BE= Ausschaltwischer über öffnenden Kontakte. Zeitbereiche: 4 Zeitbereiche von 0,1 s bis 6 Stunden. Steckvorrichtung für Sicherungsmodul 093.63.

Technische Daten

|                                         |                |                               |                 |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckanschluss | Montageart                    | Hutschiene TH35 |
| Mit abnehmbaren Klemmen                 | Nein           | Breite                        | 6.2 mm          |
| Höhe                                    | 94.3 mm        | Funktionale Ergänzung möglich | Nein            |
| Tiefe                                   | 90.7 mm        | Herkunftsland                 | IT              |
| Zolltarifnummer                         | 85369010       | Gewicht                       | 0.032 kg        |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite