

Feuerwehrscharter, 30 A, MC4, UA 230 V 50 Hz



Sonepar Artikelnummer	120212987
EAN	4015081406326
Hersteller Artikelnummer	144122
Hersteller Typ	SOL30-SAFETY/2MC4-U(230V50HZ)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	1,084
Zolltarif Nr.	85362010

Feuerwehrscharter, Schutzart: IP65, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60 947-3

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	32 A	Polzahl	2	Gerätebauart	Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements	schwarz	Ausführung des Betätigungselements	Knebel	Ausführung als Hauptscharter	Nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturscharter	Ja	Ausführung als Sicherheitscharter	Nein	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein
Ausführung als Wendescharter	Nein	Anzahl der Scharter	1	Bemessungsbetriebsspannung	690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V	0 A	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	0 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	0 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	0.36 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	0 kW	Schaltleistung bei 400 V	30 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	0 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	1	Motorantrieb optional	Nein	Motorantrieb integriert	Nein
Spannungsauslöser optional	Ja	Geeignet für Bodenmontage	Ja	Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Nein	Geeignet für Zwischenbau	Nein
Verriegelbar	Nein	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Gehäusefarbe	sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis	sonstige	Mit vormontierter Verkabelung	Nein	Schutzart (IP), frontseitig	IP65
Schutzart (NEMA)	sonstige	Breite	100 mm	Höhe	130 mm
Tiefe	234 mm	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85362010
Gewicht	1.084 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Montageanleitung • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm