

9 A SAFETY CONTACTOR



Sonepar Artikelnummer	120779744
Hersteller Artikelnummer	100S-C09EJ404C
Hersteller Typ	100S-C09EJ404C
Hersteller Name	ALLEN BRADLEY
Gewicht (Kg)	0,635
Zolltarif Nr.	85364190

Das allen Bradley Sicherheitsschütz der Serie 100S-C hat einen 3-poligen Nennstrom von 9 A. Er verfügt über 2 Schließer und 3 Öffner Kontaktkonfiguration. Die Coil Nennspannung beträgt 24 V dc. Dieses Schütz verfügt über mechanisch verbundene zwangsgeführte Kontakte, die in Rückkopplungsschaltungen moderner Sicherheitsanwendungen erforderlich sind. Die mechanisch verbundene N. C. Hilfskontakte ändern ihren Zustand nicht, wenn ein Stromversorgungs-Pol verschweißt wird. Die vergoldeten bifurkierten Hilfskontakte sind ideal für energiesparende Anwendungen. Dieses Gerät ist ideal für Rückkopplungssteuerschaltkreise mit mehreren in Reihe geschalteten N. C. Hilfskontakten geeignet.

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	Spannungsart zur Betätigung	DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0	Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	32 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	4 kW	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	4
Geeignet für Reiheneinbau	Nein	Herkunftsland	CH
Zolltarifnummer	85364190	Gewicht	0.635 kg