

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , FC1A-CZ2A1A



Sonepar Artikelnummer	120923791
EAN	4047084437427
Hersteller Artikelnummer	1091610
Hersteller Typ	FC1A-CZ2A1A
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,902
Zolltarif Nr.	85371098

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , FlexChain , Geräteausführung: FlexChain Host , Parametriermode: USB-Anschluss für die einfache Konfiguration des FlexChain mittels SOPAS ET, dem Engineering Tool von SICK , Parametrierung: Sensor
ParametrierungZonendefinitionMessfunktionenLogikfunktionSchnittstellenparametrierungDiagnosefunktionen ,
Kommunikationsschnittstelle Detail: IO-Link (V1.1), Seriell (RS-485) , Eingänge/Ausgänge: RS-485 + 1 x I/O + 1 x Q (IO-Link) ,
Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 8-polig , Abmessungen (B x H x T): 109,4 mm x 25 mm x 35 mm , Gewicht: Ca. 161 g

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Höhe des Sensors	25 mm
Schutzfeldhöhe	25 mm	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3
Breite des Sensors	109.4 mm	Länge des Sensors	35 mm
Umgebungstemperatur	-25 °C	Reaktionszeit	35 ms
Herkunftsland	MY	Zolltarifnummer	85371098
Gewicht	0.902 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite