

IEC 16 A CONTACTOR



Sonepar Artikelnummer	120271967
Hersteller Artikelnummer	100-C16D10
Hersteller Typ	100-C16D10
Hersteller Name	ALLEN BRADLEY
Gewicht (Kg)	0,372
Zolltarif Nr.	85364900

IEC-Leistungsschütz Allen-Bradley 100-C, 16 A, Steuerspannung 110V DC, 1S+1Ö Hilfsschalter (100-C16D10). Schütz der Baureihe 100-C nach IEC 60947-4-1 für Motorstarter und Laststeuerschaltungen bis 16 A. Hersteller ALLEN BRADLEY.

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	93.5 .. 121 V	Spannungsart zur Betätigung	AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0	Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	32 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	7.5 kW	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	102 .. 132 V
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Geeignet für Reiheneinbau	Ja
Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.372 kg		