

Secoris Funk-Öffnungsmelder Slim (anthrazit)



Sonepar Artikelnummer	121376649
EAN	4043158191417
Hersteller Artikelnummer	FUMK60030A
Hersteller Typ	FUMK60030A
Hersteller Name	ABUS
Gewicht (Kg)	0,068
Zolltarif Nr.	85269200

ÜBERWACHT FENSTER UND TÜREN Alarmiert zuverlässig bei einem Einbruch Der schmale Funk-Magnetkontakt überwacht die Außenhaut am Gebäude, also die wichtigsten Zutrittspunkte für Einbrecher. Er erkennt und meldet das unbefugte Öffnen von Fenstern und Türen, sowohl "einfaches" Öffnen als auch gewaltsames Aufhebeln. Dafür nutzt er eine präzise Magnetfeldmessung. Im Ernstfall meldet er automatisch an die Alarmzentrale, ob Secoris Einbruchmeldeanlage (EMA) oder Secvest Funk-Alarmanlage, die dann sofort Alarm auslöst. Sieht gut aus. Lässt sich an engen Stellen montieren Mit seiner besonders schlanken Bauform hat der Funk-Öffnungsmelder nicht nur eine ansprechende Anmutung, sondern eignet sich auch gut für besonders enge Einbauverhältnisse bzw. Montageorte. Der Melder besteht aus der Meldereinheit (Read-Kontakt) und einem separaten Magneten. Befestigt werden Melder und Magnet parallel zueinander am beweglichen Teil von Fenster oder Türe (Fensterflügel, Türblatt) und am jeweiligen Rahmen. Wird das Fenster oder die Tür geöffnet, vergrößert sich der Abstand zwischen beiden Kontaktstellen. Daraufhin löst der Melder aus. Hohe Funkreichweite und Sicherheit Der Funk-Magnetkontakt verfügt über eine Reichweite von über 700 m (Freifeld). Er wird über die Funkerweiterung BUMO60030 kabellos in die Secoris Einbruchmeldezentrale eingelernt. Die Verbindung ist durch ein sicheres Funkverfahren vor Manipulation geschützt. Die Übertragung ist AES128 verschlüsselt (Sicherheitslevel wie im Online-Banking) und vor sogenannten Replay-Angriffen geschützt.Farbvarianten: für jedes Raumklima Der Funk-Magnetkontakt ist in der Färbung Weiß und Anthrazit erhältlich. Wartungsarm Die Batterielebensdauer des Melders beträgt bis zu 3 Jahre, ein Firmware-Update ist Over-the-Air (OTA) aus der Ferne möglich.

Technische Daten

Montageart	Aufbau	Farbe	sonstige
Kontakte	1 Öffner	Drahtlos	Ja
Mit Anschlusskabel	Nein	Durchmesser Sensor	19 mm
Länge des Sensors	24 mm	Breite des Sensors	19 mm
Höhe des Sensors	103 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	85269200	Gewicht	0.068 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:
DeepLink Produktseite • Zertifikat • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)