

Leitungsschutzschalter, 20 A, 3p, Charakteristik: B



Sonepar Artikelnummer	120506181
EAN	4015081297313
Hersteller Artikelnummer	132782
Hersteller Typ	FAZ-B20/3-RT
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,371
Zolltarif Nr.	85362010

Leitungsschutzschalter (MCB), FAZ-RT, 3-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 20 A, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Auslösecharakteristik	B	Polzahl (gesamt)	3	Anzahl der abgesicherten Pole	3
Bemessungsstrom	20 A	Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V	0 kA	Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V	0 kA
Mitschaltender Neutralleiter	Nein	Breite in Teilungseinheiten	3	Einbautiefe	70.5 mm
Bemessungsspannung	415 V	Bemessungsisolationsspannung Ui	440 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV
Spannungsart	AC	Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V	15 kA	Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V	15 kA
Frequenz	50 .. 60 Hz	Verlustleistung	9.9 W	Energiebegrenzungsklasse	3
Unterputzmontage	Nein	Überspannungskategorie	3	Verschmutzungsgrad	2
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja	Schutzart (IP)	IP20	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 75 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1 .. 25 mm²	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1 .. 25 mm²	Explosionsschutz	Nein
Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.371 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm