PRODUKTDATENBLATT

Arbeitsstromauslöser für NZM2/3, 48AC/DC, Push-In Klemmen

Sonepar Artikelnummer	121049750
EAN	4015081877959
Hersteller Artikelnummer	189800
Hersteller Typ	NZM2/3-XA48AC/DC-PI
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,08
Zolltarif Nr.	85389099

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweise: Arbeitsstromauslöser mit Push-In-Klemmen Die Schalter werden durch einen Spannungsimpuls oder durch das Anlegen einer Dauerspannung ausgelöst. Wenn der Arbeitsstromauslöser unter Spannung steht, wird ein Kontakt mit den Hauptkontakten des Leistungsschalters beim Einschalten zuverlässig verhindert. Die Arbeitsstromauslösermodule können nicht gleichzeitig mit den voreilenden Hilfsschaltern NZM...-XHIV, Unterspannungsauslösern NZM...-XU.. oder Relaismodulen NZM...-X2A.. installiert werden....

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	48 V	**Bemessungssteuerspeisespannung DC**	48 V
Spannungsart zur Betätigung	AC	**Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches**	0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	**Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz**	48 V
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches	0 A	**Anzahl der Kontakte als Schließer**	0
Anzahl der Kontakte als Öffner	0	**Anzahl der Kontakte als Wechsler**	0
Geeignet für Leistungsschalter	Nein	**Geeignet für Lastschalter**	Ja
Geeignet für Motorschutzschalter	Ja	**Geeignet für Überlastrelais**	Nein
Herkunftsland	RO	**Zolltarifnummer**	85389099
Gewicht	0.080 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Anschlussbild

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln