

Hauptschalter 3-polig O-I



Sonepar Artikelnummer	120062490
EAN	9005738140401
Hersteller Artikelnummer	N33F EH4 A3
Hersteller Typ	N33F EH4 A3
Hersteller Name	BENEDIKT&JAEGER
Gewicht (Kg)	0,229
Zolltarif Nr.	85365080

Hauptschalter 50A Einbau 3-polig

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	50 A	Polzahl	3	Gerätebauart	Einbaugerät Feststeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements	schwarz	Ausführung des Betätigungselements	sonstige	Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Nein	Ausführung als Sicherheitsschalter	Ja	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein
Ausführung als Wendesalter	Nein	Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	690 V	Bemessungsbetriebsspannung	220 .. 690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	50 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	15 kW	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	0 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	22 kW	Schaltleistung bei 400 V	0 kW	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	10 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0
Motorantrieb optional	Nein	Motorantrieb integriert	Nein	Spannungsauslöser optional	Nein
Geeignet für Bodenmontage	Nein	Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Ja	Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein
Geeignet für Verteilereinbau	Nein	Geeignet für Zwischenbau	Nein	Verriegelbar	Ja
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlüsse	Schutzart (IP), frontseitig	IP66	Herkunftsland	AT
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.229 kg		