

Elektronische Absicherung für 24V DC, fix 6A mit Fehlermeldungs- aus-, Steuereingang, ohne Eingangsklemmen



Sonepar Artikelnummer	120461729
EAN	9010238011243
Hersteller Artikelnummer	PXS24S06A002
Hersteller Typ	PXS24S06A002
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,118
Zolltarif Nr.	85365080

Zuverlässiger modularer elektronischer Überlastschutz für 24V DC-Systeme, einfache Verschiebung, fixer oder variabler Amperage, optional mit Steuerungsein- und Fehlermeldungs- ausgang, Steckklemmen (+ 24 V und 0 V) für bis zu 3 Lasten, robustes Design, lokal und (optional) ferngesteuert

Technische Daten

Versorgungsspannung DC	15 .. 30 V	Strommessbereich	0 .. 7.8 A	1-Phasen-Unterstrom möglich	Nein
1-Phasen-Überstrom möglich	Nein	Anzahl der Kontakte als Wechsler	0	Bemessungsschaltstrom	6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckanschluss	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Externe Stromversorgung erforderlich	Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	Stromart	DC	3-Phasen-Unterstrom möglich	Nein
3-Phasen-Überstrom möglich	Nein	1-Phasen-Fenster möglich	Nein	3-Phasen-Fenster möglich	Nein
Enthält Funktion Gleichspannung- Unterstrom	Nein	Enthält Funktion Gleichspannung- Überstrom	Ja	Funktion Gleichstrom-Fenster	Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit	0 s	Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit	0 s	Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit	0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit	0 s	Externer Stromwandler	Nein	Anzahl der Kontakte als Öffner	0
Anzahl der Kontakte als Schließer	1	Spannungsart der Betriebsspannung	DC	Betriebsspannung DC	15 .. 30 V
Breite	18 mm	Höhe	93 mm	Tiefe	127 mm
Herkunftsland	CZ	Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.118 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)