

FI-Schalter, 100A, 4p, 100mA, Typ A



Sonepar Artikelnummer	120142239
EAN	4015081027156
Hersteller Artikelnummer	102870
Hersteller Typ	PFIM-100/4/01-A
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,392
Zolltarif Nr.	85362090

Fehlerstrom-Schutzschalter PFIM, 4-polig, Bemessungsstrom In: 100 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,1 A, Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Polzahl	4	Bemessungsstrom	100 A	Bemessungsfehlerstrom	0.1 A
Fehlerstrom-Typ	A	Breite in Teilungseinheiten	4	Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui	440 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV	Verlustleistung	18.8 W
Montageart	DIN-Schiene	Selektiver-Typ	Nein	Kurzzeitverzögerter Typ	Nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw)	10 kA	Stoßstromfestigkeit	0.25 kA	Spannungsart	AC
Mit Verriegelungsvorrichtung	Ja	Frequenz	50 Hz	Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Einbautiefe	70.5 mm	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 60 °C
Verschmutzungsgrad	2	Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1.5 .. 16 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	1.5 .. 35 mm ²
Farbe	grau	RAL-Nummer (ähnlich)	7035	Gerätebreite	70 mm
Explosionssgeschützt	Nein	Gerätehöhe	80 mm	Gerätetiefe	76 mm
Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85362090	Gewicht	0.392 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Anschlussbild