

Flexible Wechselstromzange 60,600,6000A



Sonepar Artikelnummer	120261026
EAN	0095969401258
Hersteller Artikelnummer	2840311
Hersteller Typ	I6000S FLEX-24
Hersteller Name	FLUKE
Gewicht (Kg)	0,543
Zolltarif Nr.	90309000

i6000 ist eine Wechselstromzange, die nach dem Rogowski-Prinzip funktioniert. Die Stromzange kann in Verbindung mit Multimetern, Schreibern, Dataloggern, Netzqualität-Analysatoren oder Oszilloskopen zur Messung von Strömen bis 6000 A eingesetzt werden. Der flexible und leichte Messkopf ermöglicht eine schnelle und einfache Installation und die Durchführung von Messungen an ungewöhnlich geformten Objekten, ohne den Stromkreis unterbrechen zu müssen.

Technische Daten

Messwertspeicher	Nein	Messbereichswahl	manuell	Strommessbereich/AC	1 .. 6000 A
Stromart	AC	Oberschwingungsmessung	Nein	Zangenöffnung	178 mm
Mehrfachanzeige	Nein	Spannungsmessung, AC	Nein	Spannungsmessung, DC	Nein
Widerstandsmessbereich	Nein	Temperaturmessung	Nein	Kapazitätsmessung	Nein
Frequenzmessung	Nein	Leistungsmessung	Nein	Ableitstrommessung	Nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter	Nein	Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter	Ja	Schnittstelle	Nein
Messkreiskategorie	CAT III	Max. Spannung Messkreiskategorie	600 V	Durchgangsprüfung	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	90309000	Gewicht	0.543 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Garantieerklärung