

Leitungsschutzschalter, 3 A, 3p, Charakteristik: B



Sonepar Artikelnummer	120506171
EAN	4015081297214
Hersteller Artikelnummer	132772
Hersteller Typ	FAZ-B3/3-RT
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,376
Zolltarif Nr.	85362010

Leitungsschutzschalter (MCB), FAZ-RT, 3-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 3 A, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Auslösecharakteristik	B	Polzahl (gesamt)	3	Anzahl der abgesicherten Pole	3
Bemessungsstrom	3 A	Mitschaltender Neutralleiter	Nein	Breite in Teilungseinheiten	3
Einbautiefe	70.5 mm	Bemessungsspannung	415 V	Bemessungsisolationsspannung Ui	440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV	Spannungsart	AC	Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V	15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V	15 kA	Frequenz	50 .. 60 Hz	Verlustleistung	6.6 W
Energiebegrenzungsklasse	3	Unterputzmontage	Nein	Überspannungskategorie	3
Verschmutzungsgrad	2	Zusatzeinrichtungen möglich	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 75 °C	Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1 .. 25 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	1 .. 25 mm ²
Explosionsschutz	Nein	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85362010
Gewicht	0.376 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm