

CEAG Ex-Sich.schalt. Stand. 10A Zone 1, 3pol, 1S, 2xM20



Sonepar Artikelnummer	120437676
EAN	4250217437427
Hersteller Artikelnummer	GHG2610005R0005
Hersteller Typ	GHG2610005R0005
Hersteller Name	CEAG
Gewicht (Kg)	0,7
Zolltarif Nr.	85365080

Ex-Sicherheitsschalter 10 A, Standard für Zone 1/21, GHG 261, 3-polig , Hilfskontakt: 1S, 2 x M20, Polyamid, direkte Gehäusebohrung

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	10 A	Polzahl	3	Gerätebauart	Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements	schwarz	Ausführung des Betätigungselements	Drehknopf	Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Ja	Ausführung als Sicherheitsschalter	Ja	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein
Ausführung als Wendeschalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	500 V
Bemessungsbetriebsspannung	110 .. 500 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V	10 A	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	10 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	4 kW	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	10 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	4 kW
Schaltleistung bei 400 V	10 kW	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	10 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein
Motorantrieb integriert	Nein	Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein	Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Nein
Geeignet für Zwischenbau	Nein	Verriegelbar	Ja	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig	IP66	Schutzart (NEMA)	sonstige	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.700 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite