PRODUKTDATENBLATT

FI-Auslöseblock für AZ, 125A, 4pol, 300mA, Typ S/A

Sonepar Artikelnummer	120508315
EAN	4015081666812
Hersteller Artikelnummer	170172
Hersteller Typ	FBHMV-125/4/03-S/A
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,524
Zolltarif Nr.	85362090

Aufsetzbare Fehlerstrom-Schutzschaltereinheit FBHmV, 4-polig, Bemessungsstrom Ein: 125 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn:, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0.3 A, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Nennspannung	240 .. 415 V	**Nennstrom**	125 A	**Bemessungsfehlerstrom**	0.3 A
Polzahl	4	**Fehlerstrom-Typ**	A	**Bemessungsfehlerstrom einstellbar**	Nein
Max. Verzögerungszeit	40 ms	**Verzögerungszeit einstellbar**	Nein	**Stoßstromfestigkeit**	5 kA
Frequenz	50 Hz	**Bemessungsisolationsspannung Ui**	440 V	**Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp**	4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	2.5 .. 50 mm²	**Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig**	2.5 .. 50 mm²	**Fehlauslöseschutz**	Nein
Mit Verriegelungsvorrichtung	Ja	**Schutzart (IP)**	IP20	**Verschmutzungsgrad**	2
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 40 °C	**Herkunftsland**	CZ	**Zolltarifnummer**	85362090
Gewicht	0.524 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Anschlussbild • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln