

Flexible Wechselstromzange (2000 A)



Sonepar Artikelnummer	120260994
EAN	0095969345088
Hersteller Artikelnummer	2584912
Hersteller Typ	I2000 FLEX
Hersteller Name	FLUKE
Gewicht (Kg)	0,57
Zolltarif Nr.	90309000

Die Wechselstromzange i2000 Flex funktioniert nach dem Rogowski-Prinzip*) und kann in Verbindung mit Multimetern, Schreibern und Dataloggern zur Messung von Strömen bis 2000A verwendet werden. Die leichte und biegsame Stromzange ermöglicht auch an schwer zugänglichen Stellen eine schnelle und einfache Messung.

Technische Daten

Messwertspeicher	Nein	Messbereichswahl	manuell	Strommessbereich/AC	1 .. 2500 A
Stromart	AC	Oberschwingungsmessung	Nein	Zangenöffnung	178 mm
Spannungsmessung, AC	Nein	Spannungsmessung, DC	Nein	Widerstandsmessbereich	Nein
Temperaturmessung	Nein	Kapazitätsmessung	Nein	Frequenzmessung	Nein
Leistungsmessung	Nein	Ableitstrommessung	Nein	Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter	Nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter	Ja	Schnittstelle	Nein	Messkreiskategorie	CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie	600 V	Durchgangsprüfung	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	90309000	Gewicht	0.570 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Garantieerklärung