

Prozess-Strommesszange 0-20,99mA



Sonepar Artikelnummer	120261005
EAN	0095969349697
Hersteller Artikelnummer	2646347
Hersteller Typ	FLUKE-771
Hersteller Name	FLUKE
Gewicht (Kg)	0,46
Zolltarif Nr.	90303370

4-20 mA Stromschleifensignale messen, ohne den Stromkreis zu unterbrechen! Diese neue, kompakte Strommesszange für die analogen Ein- und Ausgänge von SPS und Regelsystemen misst 4-20 mA Stromschleifensignale, ohne dass der Stromkreis hierfür unterbrochen werden muss. Die abnehmbare Zange mit Verlängerungskabel ermöglicht Messungen in beengten Räumen. Die integrierte Taschenlampe macht die in dunkler Umgebung schwer erkennbaren Drähte gut sichtbar.

Technische Daten

Anzeige	digital	Mehrfachanzeige	Ja	Messwertspeicher	Nein
Schnittstelle	Nein	Anzahl der Kanäle	1	Analoge Balkenanzeige	Nein
Spannung geben 0 mV ... 100 mV	Nein	Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV	Nein	Spannung geben 0 V ... 3 V	Nein
Spannung geben 0 V ... 10 V	Nein	Spannung geben 0 V ... 15 V	Nein	Strom geben 0 mA ... 24 mA	Nein
Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA	Ja	Widerstand geben	Nein	Thermoelement Typ J	Nein
Thermoelement Typ K	Nein	Thermoelement Typ T	Nein	Thermoelement Typ E	Nein
Thermoelement Typ R	Nein	Thermoelement Typ S	Nein	Thermoelement Typ B	Nein
Thermoelement Typ L	Nein	Thermoelement Typ U	Nein	Thermoelement Typ N	Nein
Thermoelement RTD	Nein	Thermoelement RTD Pt100	Nein	Thermoelement RTD Pt1000	Nein
Thermoelement RTD Ni100	Nein	Thermoelement RTD Ni1000	Nein	Frequenz und Impulsgruppen geben	Nein
Druck messen	Nein	Rampen- und Treppenfunktion	Ja	Simultan Messen und Geben	Nein
Max. Strommessbereich DC	0.1 A	Kleinste Auflösung Gleichstrom	10 µA	Kalibriersoftware	Nein
Herkunftsland	MY	Zolltarifnummer	90303370	Gewicht	0.460 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Produktbild Ansicht oben