PRODUKTDATENBLATT

Fehlerstromauslöser, 0,1-3A, 4p

Sonepar Artikelnummer	120504818
EAN	4015082923440
Hersteller Artikelnummer	292344
Hersteller Typ	NZM2-4-XFI
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	2,407
Zolltarif Nr.	85389099

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: zugelassen gemäß IEC/EN 60947-2 nicht UL/CSA-zugelassen. Geeignet für den Einsatz in Drei- und Einphasensystemen. Pulsstromsensitiv nach Summenstromprinzip. Für 4-poligen Schutzschalter NZM2-4 und Trennschalter N2-4 unabhängig von der Netzspannung Ue = 280 Hilfsschalter 690 V 50/60 Hz Hilfsschalter (1s, 1 N/C integriert) werden über den Rücksetzen-Button zurückgesetzt

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	280 .. 690 V	**Bemessungssteuerspeisespannung DC**	0 V
Bemessungsfehlerstrom	0.1 .. 3 A	**Max. Ansprechverzögerungszeit**	100 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue	690 V	**Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz**	0 V
Verzögerungszeit einstellbar	Ja	**Herkunftsland**	DE
Zolltarifnummer	85389099	**Gewicht**	2.407 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln