

AlphaRex³ D11 digitale Wochenzeitschaltuhr, 230 VAC, 1 Kanal, 1TE



Sonepar Artikelnummer	120588445
EAN	3414971460447
Hersteller Artikelnummer	412669
Hersteller Typ	412669
Hersteller Name	LEGRAND
Gewicht (Kg)	0,135
Zolltarif Nr.	91070000

Legrand AlphaRex³ D11, einmodulige digitale Wochenzeitschaltuhr, 1 Kanal, 28 Schaltprogramme, Betriebsspannung 230 V 50/60 Hz, Programmerstellung direkt am Gerät oder mit PC, AlphaSoft, PC-Adapter(412873) und Datenschlüssel(412872). Dauer EIN/AUS, Ferienprogramm, Zufallsprogramm, 1 Std.-Test, PIN-Code Sperre, Betriebsstundenzähler, Hintergrundbeleuchtung, Steuereingang, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, 5 Jahre Gangreserve, Ganggenauigkeit +/- 0,1 Sek/Tag, Kürzeste Schaltzeit: 1 Min., Nulldurchgangsschaltung. Schaltausgang: 1 Wechsler.

Technische Daten

Montageart	DIN-Schiene	Anzahl der Kanäle	1	Versorgungsspannung	230 V
Gangreserve in Stunden	43680	24 h Programm	Ja	Wochenprogramm	Ja
Astroprogramm	Nein	Kontaktausführung	Schließer (NO)	Kürzeste Schaltzeit Kanal 1	0.9996 s
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC	Frequenz der Versorgungsspannung	50 .. 60 Hz	Gangreserve in Jahren	5
Ganggenauigkeit pro Tag	0.1 s	Textführung im Display	Ja	Externe Programmierung	Ja
Mit Speicherkarte	Nein	60 min Programm	Nein	Jahresprogramm	Nein
Ferienprogramm	Ja	Impulsprogramm	Nein	Zyklusprogramm	Ja
Zufallsprogramm	Ja	Betriebsstundenzähler	Ja	Netzsynchon	Ja
Quarzgesteuert	Ja	Funkgesteuert	Nein	Funkgesteuert (DCF77)	Nein
GPS	Nein	Anzahl der Speicherplätze	28	Automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung	Ja
Geeignet für Handbedienung	Ja	Externer Tastereingang	Nein	Schaltungsvorwahl	Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC	16 A	Potentialfreier Schaltkontakt	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Breite in Teilungseinheiten	1	Breite	17.8 mm	Höhe	83 mm
Tiefe	60 mm	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	91070000
Gewicht	0.135 kg				

Abbildungen

Produktbild Ansicht rechts



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

[Deeplink Produktseite](#) • [Gebrauchsanleitung](#) • [Technische Information](#)