

Stapa-Steckmuffe EN



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121197437     |
| EAN                      | 8595057634718 |
| Hersteller Artikelnummer | 316E/2 ZN_F   |
| Hersteller Typ           | 316E/2 ZN_F   |
| Hersteller Name          | KOPOS         |
| Gewicht (Kg)             | 0,048         |
| Zolltarif Nr.            | 73079980      |

Die Muffe dient zur Verbindung von Staparohren und -bögen. Sie ist beidseitig gemufft. Die Muffen werden aus Bandstahl geschweißt.

Technische Daten

|                    |          |                                  |                                    |
|--------------------|----------|----------------------------------|------------------------------------|
| Werkstoff          | Metall   | Oberflächenschutz                | feuerverzinkt                      |
| Ausführung         | konisch  | Für Rohrdurchmesser nominal      | 16 mm                              |
| Werkstoffgüte      | Stahl    | Güte der Oberflächenbeschichtung | galvanisch Zink-Nickel beschichtet |
| Oberfläche poliert | Nein     | Oberfläche gebürstet             | Nein                               |
| Halogenfrei        | Ja       | Mit Innengewinde                 | Nein                               |
| Herkunftsland      | CZ       | Zolltarifnummer                  | 73079980                           |
| Gewicht            | 0.048 kg |                                  |                                    |