

Drehschalter f. Reiheneinbau Voltm.L-L L1-L2...



Sonepar Artikelnummer	120026198
EAN	4015082488796
Hersteller Artikelnummer	248879
Hersteller Typ	Z-DSV-LL
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,12
Zolltarif Nr.	85365080

Die Drehschalter der Serie Z-DS sind baukastenähnlich aufgebaut: Der Schalter selbst besteht aus dem Rastwerk und dem Schaltpaket. Die Schaltnocken (deshalb auch Nockenschalter genannt) werden von einer stabilen, verwindungssteifen Aluminiumwelle angetrieben. Das Schaltpaket besteht aus einer oder mehreren Schaltzellen mit ein oder zwei voneinander unabhängigen, doppelunterbrechenden Kontakten. Die Verbindung benachbarter Schalterklemmen wie beim Voltmeterumschalter Z-DSV erforderlich, sind im Schalterpressteil eingearbeitet. Dadurch gibt es keine Behinderung beim Anklemmen der Anschlussleiter. Anwendung: Praktisch für jeden gewünschten Anwendungsfall einsetzbar. Z.B. Motorschalter: Garagentore, Ventilator, elektrisch betriebene Rollläden, Heizungssteuerungen, Beleuchtungskörper, Instrumentenschalter, div. Steuerungszwecke, usw., Ausführung entsprechend IEC 60947-3, IEC 60947-5-1, VDE 0660, EN 60947-3, SEV

Technische Daten

Schaltfunktion	sonstige	Anzahl der Kontakte als Schließer	0	Anzahl der Kontakte als Öffner	0
Anzahl der Kontakte als Wechsler	1	Polzahl	1	Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	690 V	Min. Bemessungsspannung	440 V	Bemessungsabschaltvermögen	0.02 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw)	10 kA	Spannungsart	AC	Mit Signallampe	Nein
Farbe der Kalotte	sonstige	Leuchtmittel	sonstige	Lampensockel	sonstige
Max. Lampenleistung	0 W	Breite in Teilungseinheiten	3	Einbautiefe	60 mm
Schutzart (IP)	IP20	Aufdruck/Kennzeichnung	sonstige	Herkunftsland	AT
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.120 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Produktpräsentation