

LC 100W 1100mA-2100mA flexC SR EXC LED Konstantstromkonverter



Sonepar Artikelnummer	121403044
Hersteller Artikelnummer	28001573
Hersteller Typ	28001573
Hersteller Name	TRIDONIC
Gewicht (Kg)	0,351
Zolltarif Nr.	85044095

59,4-100W / 1100mA-2100mA (1100mA voreingestellt), 100W ab 1850mA Strom in 1mA Schritten einstellbar (über I-Select Plug 2 oder ready2mains) Aufbaumontage (inkl. Zugentlastung), IP20 Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannung) Gemäß Notlichtnorm EN 50172, Lebensdauer bis zu 100.000h / 5 Jahre Garantie Abm.: 235 x 100 x 31mm

Technische Daten

Geeignet für Konstantstrom	Ja	Ausgangsspannung	20 .. 54 V
Ausgangsstrom	1100 .. 2100 mA	Ausgangsleistung	59.4 .. 100 W
Schutzart (IP)	IP20	Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung	220 .. 240 V	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	235 mm	Breite	100 mm
Höhe	31 mm	Herkunftsland	RS
Zolltarifnummer	85044095	Gewicht	0.351 kg