

Flexible Wechselstromzange 60,600,6000A



Sonepar Artikelnummer	120261027
EAN	0095969401265
Hersteller Artikelnummer	2840327
Hersteller Typ	I6000S FLEX-36
Hersteller Name	FLUKE
Gewicht (Kg)	0,623
Zolltarif Nr.	90309000

i6000 ist eine Wechselstromzange, die nach dem Rogowski-Prinzip funktioniert. Die Stromzange kann in Verbindung mit Multimetern, Schreibern, Dataloggern, Netzqualität-Analysatoren oder Oszilloskopen zur Messung von Strömen bis 6000 A eingesetzt werden. Der flexible und leichte Messkopf ermöglicht eine schnelle und einfache Installation und die Durchführung von Messungen an ungewöhnlich geformten Objekten, ohne den Stromkreis unterbrechen zu müssen.

Technische Daten

Messwertspeicher	Nein	Messbereichswahl	manuell	Strommessbereich/AC	1 .. 6000 A
Stromart	AC	Oberschwingungsmessung	Nein	Zangenöffnung	275 mm
Spannungsmessung, AC	Nein	Spannungsmessung, DC	Nein	Widerstandsmessbereich	Nein
Temperaturmessung	Nein	Kapazitätsmessung	Nein	Frequenzmessung	Nein
Leistungsmessung	Nein	Ableitstrommessung	Nein	Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter	Nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter	Ja	Schnittstelle	Nein	Messkreiskategorie	CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie	600 V	Durchgangsprüfung	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	90309000	Gewicht	0.623 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Garantieerklärung