

Fehlerstromschutzschalter



Sonepar Artikelnummer	121269341
EAN	4015081005024
Hersteller Artikelnummer	100063
Hersteller Typ	PFIM-40/2/003-A/110
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,22
Zolltarif Nr.	85362010

Residual current circuit breaker (RCCB), 40A, 2p, 30mA, type A

Technische Daten

Polzahl	2	Bemessungsstrom	40 A	Bemessungsfehlerstrom	0.03 A
Fehlerstrom-Typ	A	Breite in Teilungseinheiten	2	Bemessungsspannung	110 V
Bemessungsisolationsspannung U_i	440 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}	4 kV	Verlustleistung	5.8 W
Montageart	DIN-Schiene	Selektiver-Typ	Nein	Kurzzeitverzögerter Typ	Nein
Kurzschlussfestigkeit (I_{cw})	10 kA	Stoßstromfestigkeit	0.25 kA	Spannungsart	AC
Mit Verriegelungsvorrichtung	Nein	Frequenz	50 Hz	Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Einbautiefe	70.5 mm	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 60 °C
Verschmutzungsgrad	2	Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1.5 .. 16 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1.5 .. 35 mm ²
Farbe	grau	RAL-Nummer (ähnlich)	7035	Gerätebreite	35 mm
Explosionsschutz	Nein	Gerätehöhe	80 mm	Gerätetiefe	76 mm
Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.220 kg