

Comfion Funk-Steckdose



Sonepar Artikelnummer	121376662
EAN	4043158236408
Hersteller Artikelnummer	FUSH80000
Hersteller Typ	FUSH80000
Hersteller Name	ABUS
Gewicht (Kg)	0,104
Zolltarif Nr.	85365080

Beliebige Haushaltsgeräte oder Beleuchtung per App schalten oder Alarm auslösen: mit der Comfion Funk-Steckdose Zwischenstecker mit App-Anbindung Nachdem der Zwischenstecker in eine vorhandene Steckdose gesteckt wurde, können damit beliebige angeschlossene Geräte per App oder über den Taster an der Funk-Steckdose geschaltet werden. Integration in Smart-Home-Szenarien Über die Funk-Steckdose können angeschlossene Geräte in Smart-Home-Szenarien integriert werden. Mit Zeitplan und auch mit Meldern sowie Sensoren des Comfion Sicherheitssystems: etwa Vollbeleuchtung im Alarmfall, Lichtsteuerung beim Nach-Hause-kommen oder einer Anwesenheitssimulation. Stromsparen leicht gemacht Die Funk-Steckdose misst den Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte. In der Comfion Smartphone App wird der Verbrauch angezeigt, so dass man weiß, wie und wo man sparen kann. Sicherer Funk, große Reichweite Das Signal ist sicher verschlüsselt und gegen Manipulation geschützt. Mit bis zu 1.000 m Reichweite (Freifeld) hat die Funk-Steckdose von überall im Haus eine stabile Verbindung zur Alarmzentrale – auch bei funkhemmender Bausubstanz.

Technische Daten

Meldeart	sonstige	Montageart	Aufbau
Anzeige	optisch	Betriebsspannung	230 V
Betriebsstrom	13 A	Farbe	weiß
Höhe	57 mm	Breite	50 mm
Tiefe	59 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Ja
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.104 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)