

Drehstrom-Spannungswächter o.N-Überwachung 3x300...3x500VAC 8A 1Wechsler



Sonepar Artikelnummer	121376767
EAN	4017254170157
Hersteller Artikelnummer	040017610200
Hersteller Typ	DWUD 1
Hersteller Name	EBERLE
Gewicht (Kg)	0,082
Zolltarif Nr.	85364900

Drehstrom-Spannungswächter ohne N-Überwachung überwacht Über- und Unterspannung zwischen den Phasen. Das Relais überwacht bei seiner eigenen Versorgungsspannung die Unter- und die Überspannung (getrennte Einstellung). Eine einstellbare Reaktionszeit ermöglicht die Sperre des Ausgangsrelais bei kurzzeitigen Störungen. Tritt eine Spannungsstörung auf, öffnet das Relais nach Ablauf der vom Benutzer eingestellten Verzögerung. Falls die Versorgungsspannung unter 60% Un fällt, öffnet das Relais sofort ohne die Verzögerung abzuwarten. Fehlerzustandsanzeige durch rote LED

Technische Daten

Spannungsart der Versorgungsspannung	AC	Spannungsmessbereich 1	300 .. 500 V	Spannungsart des Messbereichs	AC
Spannungsart der Betriebsspannung	AC	Bemessungsschaltstrom	8 A	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Klammeranschlüsse
Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Externe Stromversorgung erforderlich	Nein	1-Phasen-Unterspannung möglich	Nein
3-Phasen-Unterspannung möglich	Ja	1-Phasen-Überspannung möglich	Nein	3-Phasen-Überspannung möglich	Ja
1-Phasen-Fenster möglich	Nein	3-Phasen-Fenster möglich	Nein	Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung	Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung	Nein	Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster	Nein	Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit	0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit	10 s	Anzahl der Kontakte als Wechsler	1	Breite	17.6 mm
Höhe	90 mm	Tiefe	64 mm	Herkunftsland	CZ
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.082 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite