

Leistungsschutz, 24 V 50/60 Hz, 3-polig, 380 V 400 V, 4 kW, Kontakt S = Normal offen = 1 S, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung



Sonepar Artikelnummer	120203887
EAN	4015080214175
Hersteller Artikelnummer	021417
Hersteller Typ	DILEM-10(24V50/60HZ)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,17
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschutz, Anwendung: Kleinschütze für Motoren und ohmsche Lasten, Leistungsschütze DILEM, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Beschreibung: Mit Hilfskontakt, Anzahl der Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 9 A

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	24 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	0 V	Spannungsart zur Betätigung	AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0	Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	3	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	9 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	4 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	3 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	24 V	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 690 V	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V	6.6 A	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	3.7 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Geeignet für Reiheneinbau	Nein
Breite	45 mm	Höhe	58 mm	Tiefe	52 mm
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.170 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:
DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm