

Unterspannungsauslöser, 60VAC



Sonepar Artikelnummer	120210882
EAN	4015082594954
Hersteller Artikelnummer	259495
Hersteller Typ	NZM2/3-XU60AC
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,064
Zolltarif Nr.	85389099

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Unverzögerte Trennung des NZM-Schutzschalters oder des N-Trennschalters, wenn die Steuerspannung unter 35 - 70 % US fällt. Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter. Wenn der Unterspannungsauslöser deaktiviert ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schalters während der Einschaltversuche sicher verhindert

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	60 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	0 V
Spannungsart zur Betätigung	AC	Anzahl der Kontakte als Schließer	0
Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	60 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	Anzahl der Kontakte als Wechsler	0
Verzögert	Nein	Geeignet für Leistungsschalter	Nein
Geeignet für Lastschalter	Ja	Geeignet für Motorschutzschalter	Nein
Geeignet für Überlastrelais	Nein	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85389099	Gewicht	0.064 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation