

FI-Auslöseblock für AZ, 125A, 4p, 30mA, Typ A



Sonepar Artikelnummer	120508273
EAN	4015081666317
Hersteller Artikelnummer	170130
Hersteller Typ	FBHmV-125/4/003-A
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,524
Zolltarif Nr.	85362090

Aufsetzbare Fehlerstrom-Schutzschaltereinheit FBHmV, 4-polig, Bemessungsstrom Ein: 125 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn; Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0.03 A, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Nennspannung	240 .. 415 V	Nennstrom	125 A	Bemessungsfehlerstrom	0.03 A
Polzahl	4	Fehlerstrom-Typ	A	Bemessungsfehlerstrom einstellbar	Nein
Max. Verzögerungszeit	0 ms	Verzögerungszeit einstellbar	Nein	Stoßstromfestigkeit	0.25 kA
Frequenz	50 Hz	Bemessungsisolationsspannung Ui	440 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	2.5 .. 50 mm²	Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig	2.5 .. 50 mm²	Fehlauslöseschutz	Nein
Mit Verriegelungsvorrichtung	Ja	Schutzart (IP)	IP20	Verschmutzungsgrad	2
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 40 °C	Herkunftsland	CZ	Zolltarifnummer	85362090
Gewicht	0.524 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Montageanleitung • Anschlussbild • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung