

Fehlerstromauslöser, 30mA, 4p



Sonepar Artikelnummer	120803028
EAN	4015082923433
Hersteller Artikelnummer	292343
Hersteller Typ	NZM2-4-XFI30
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	2,504
Zolltarif Nr.	85389099

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: zugelassen gemäß IEC/EN 60947-2 nicht UL/CSA-zugelassen. Geeignet für den Einsatz in Drei- und Einphasensystemen. Pulsstromsensitiv nach Summenstromprinzip. Für 4-poligen Schutzschalter NZM2-4 und Trennschalter N2-4 unabhängig von der Netzspannung $U_e = 280$ Hilfsschalter 690 V 50/60 Hz Hilfsschalter (1s, 1 N/C integriert) werden über den Rücksetzen-Button zurückgesetzt

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	280 .. 690 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	0 V
Bemessungsfehlerstrom	0.03 A	Max. Ansprechverzögerungszeit	30 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung U_e	690 V	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	0 V
Verzögerungszeit einstellbar	Nein	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85389099	Gewicht	2.504 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung